

# Pack alarme 2 zones sans fil avec box maison connectée

Pack Tyxal+ Access Connect • réf.6410200

## Dites le à vos clients

- Choisissez entre la détection de mouvement standard ou sélective animaux
- Dissuadez les intrus grâce à la puissance sonore de la sirène
- Pilotez votre alarme depuis votre smartphone grâce à l'application

## Fonctions

- Protection de 1 à 2 zones indépendantes
- Gestion jusqu'à 32 périphériques radio (détecteurs, commandes, etc...)
- Paramétrage intuitif et informations de l'ensemble du système d'alarme via l'application Tydom
- Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible
- Détection d'ouverture pour porte ou fenêtre
- Box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système

## + Installateur

- Idéal pour sécuriser un appartement ou une petite maison
- Pack préconfiguré facilitant l'installation via l'application Tydom
- Possibilité de piloter des automatismes (portail, porte de garage, éclairage extérieur) avec la télécommande porte-clé



## Caractéristiques techniques

### Centrale CS 2000 Tyxal+ (x1)

<b>Dimensions</b>	H:269 I:176 P:60 mm	<b>Indice IP</b>	40
<b>Mode de pose</b>	à visser	<b>Autoprotection</b>	A l'ouverture A l'arrachement
<b>Puissance sonore de la sirène intégrée (dB)</b>	109 dBA (+/-2 dB)	<b>Type de tonalité de la sirène intégrée</b>	Intrusion Incendie Technique Carillon Détresse
<b>Type d'alimentation</b>	Piles	<b>Nombre maximum de périphériques</b>	32

<b>Technologie de communication</b>	X3D
-------------------------------------	-----

#### Détecteur ouverture DO BL Tyxal+ (x1)

<b>Dimensions</b>	H:98 l:21 P:25 mm	<b>Indice IP</b>	30
<b>Mode de pose</b>	à visser	<b>Autoprotection</b>	A l'ouverture A l'arrachement
<b>Type d'alimentation</b>	Piles	<b>Technologie de communication</b>	X3D

#### Détecteur de mouvement DMB Tyxal+ (x1)

<b>Dimensions</b>	H:68 l:77 P:45 mm	<b>Indice IP</b>	30
<b>Mode de pose</b>	à visser	<b>Autoprotection</b>	A l'ouverture A l'arrachement
<b>Portée de la détection (m)</b>	0.5 à 12m avec lentille standard et 2 à 10m avec lentille immunité animaux	<b>Angle de vue horizontal (°)</b>	90
<b>Type d'alimentation</b>	Piles	<b>Technologie de communication</b>	X3D

#### Télécommande TL 2000 Tyxal+ (x1)

<b>Dimensions</b>	H:42 l:65 P:8 mm	<b>Indice IP</b>	32
<b>Autoprotection</b>	Non	<b>Type d'alimentation</b>	Piles
<b>Nombre maximum de voies automatisme</b>	2	<b>Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)</b>	16
<b>Technologie de communication</b>	X3D		

### Tydom Home (x1)

<b>Dimensions</b>	H:100 L:100 P:26 mm	<b>Indice IP</b>	30
<b>Mode de pose</b>	à poser sur meuble	<b>Technologie de communication</b>	X2D X3D ZigBee
<b>Nombre maximum d'équipements</b>	136	<b>Type d'alimentation</b>	Secteur
<b>Longueur du câble fourni (m)</b>	1.50		

### Lentille simple LS Tyxal+ (x1)

<b>Dimensions</b>	H:64 L:62 P:1 mm	<b>Indice IP</b>	30
<b>Mode de pose</b>	à clipser		

### Lentille animaux LA Tyxal+ (x1)

<b>Dimensions</b>	H:64 L:62 P:1 mm	<b>Indice IP</b>	30
<b>Mode de pose</b>	à clipser		

### Enrichir l'installation

- SEF2 Tyxal+ | Sirène extérieure radio avec flash - 6415224